



製品ページ



交互・連結中継通話対応 特定小電力トランシーバー

DJ-P422B-T(L/M)



ワイヤレスでスマートに、

連結中継で通話エリアはさらにワイドに!



MIL規格 衝撃/振動



介護



スーパー



飲食業



警備



送信ボタン付の純正
ワイヤレスマイクオプション



※EME-80BMA着画

別売オプションの利用で送信ボタンが
無いBluetoothマイクも使えます。



EDS-44
PTT
スイッチカバー



EDS-45
送信ボタン(スティック)



EDS-46
送信ボタン(指巻)




DJ-P422B-TL

通話距離が最優先なら
ロングアンテナがおすすめ!

独自の機能
便利な機能

防塵・防水
IP67



EMS-87BNC
防水ノイズキャンセル
ワイヤレススピーカーマイク

防塵・防水
IP67



EMS-87B
防水ワイヤレススピーカーマイク



EME-80BMA
ワイヤレスイヤホンマイク
(※IP67仕様ではありません。)

DJ-P422B-TM

アンテナ長: L 約 16.4cm
M 約 7.6cm

目盛付きダイヤル



3種類のパターン
が選べる着信
バイブレーター



既存のチャンネル
とグループ番号に
自動で合わせる
アクシユ機能



電波の強さを
通話終わりに
知らせる
エンドビビ®



ボタン長押しで
急を知らせる緊急
通報機能



無音時の耳障りな
「サー」音を低減
するコンパウンダー



下記の無線
連結中継にフル
対応



ワンタッチで音量
を1にする
接客モード



通話終わりの
「ガリ」を消す
テールノイズ
キャンセラー



イヤホンの断線
を感知して音と
表示で警告



2系統の通信が
できるデュアルオ
ペレーションと、
デュアルPTT

ほかにも多彩な機能を満載!


中継器を最多4台まで無線連結、子機のチャンネル切り替えは不要!
設置場所により3種類の連結中継器を取り交えて使用可能



詳しくはホームページをご覧ください。

- 配線はACアダプターの電源ケーブルのみ
- 設定はリモコン対応の特定小電力トランシーバーで行うため、設定変更時の中継器の取り外しは不要
- 屋外常設用のDJ-P102Rはアンテナを除く本体寸法が高さ9cm、幅6cm、厚さ4cmわずかです。質量は200g程、屋内設置のDJ-P116Rは高さ7cm、幅5cm、厚さ3cmわずか、質量約60gと超コンパクト。いずれもマイクが拾う音声以外の雑音をフィルターして受信音をクリアにする高性能ノイズフィルターを採用
- 屋内用DJ-P113Rはアルインコが採用するすべての通話モードに対応する基地局トランシーバーや音声出力3Wの大音量モニター(受令機)としても使用可能。

多層階の
通話にも!



DJ-P102R
JAN: 4969182362176



DJ-P116R
JAN: 4969182362060



共通 オープン価格

DJ-P113R
JAN: 4969182361759

設置イメージ



- 直線的に設置
- 適度な間隔あり

定格

※仕様は予告なしに変更する場合があります。

- 周波数帯: 421/422/440MHz帯と特定小電力無線
- 電波型式: F3E (FM), F1D (FSK)
- チャンネル数: 47ch
- 動作温度範囲: 使用時 -10℃~+50℃/充電時 0℃~+40℃
- 定格電圧: DC 1.2V (EBP-179) / DC 1.5V (単三形アルカリ乾電池x1)
- 消費電流:
送信時 約 200mA / 待受時 約 200mA (BS無し)
バッテリーセーブ時 約 22mA
- 接地方式: マイナス接地
- 外形寸法: (突起物除く/約)
幅 54 mm × 高さ 92 mm × 奥行 18.2 mm
アンテナ長(約) L: 164mm / M: 76mm
- 質量:
L: 約106g (ベルトクリップ・電池除く本体)
M: 約98g 同上
L: 約130g (単三形アルカリ乾電池含む)
M: 約122g 同上
- [送信部]
- 送信出力: 10mW (1mW切り替え可)
- 通信方式: 単信/半複信
- [受信部]
- 受信方式: ダイレクト・コンバージョン
- 受信感度: -14dBμ以下 (12dB SINAD)
- 音声出力: 内部スピーカー、外部出力共 60mW以上 (8Ω)

オプション

- | | | |
|------------------------------------|-----------|------------------|
| ●ベルトクリップ(スベア部品) | EBC-70 | ¥770(¥700) |
| ●専用Ni-MH充電電池 1.2V 1900mAh (単三×1本系) | EBP-179 | ¥1,980(¥1,800) |
| ●シングル標準充電器セット(ACアダプター付き) | EDC-181A | ¥6,380(¥5,800) |
| ●ツイン標準充電器セット(ACアダプター付き) | EDC-179A | ¥8,580(¥7,800) |
| ●ツイン標準充電スタンド(5台連結最大10台充電) | EDC-179R | ¥5,720(¥5,200) |
| ●5口充電スタンド(2台連結最大10台充電) | EDC-353R | ¥14,300(¥13,000) |
| ●充電スタンド連結用ACアダプター | EDC-162 | ¥8,800(¥8,000) |
| ●ソフトケース | ESC-66 | ¥2,640(¥2,400) |
| ●防沫イヤホンマイク | EME-914MA | ¥15,400(¥14,000) |
| ●耳かけ型 イヤホンマイク | EME-48A | ¥8,250(¥7,500) |
| ●カナル型イヤホンマイク | EME-32A | ¥8,250(¥7,500) |
| ●ツイストコードイヤホン(カナル型) | EME-60 | ¥4,180(¥3,800) |
| ●咽喉イヤホンマイク | EME-62A | ¥52,800(¥48,000) |
| ●ヘルメット用ヘッドセット | EME-63A | ¥20,900(¥19,000) |
| ●ヘッドセット | EME-64A | ¥14,300(¥13,000) |
| ●スピーカーマイク | EMS-62 | ¥4,950(¥4,500) |
| ●防水型 スピーカーマイク | EMS-71 | ¥6,820(¥6,200) |
| ●ワイヤレスイヤホンマイク | EME-80BMA | ¥17,600(¥16,000) |
| ●防水ノイズキャンセルワイヤレススピーカーマイク | EMS-87BNC | ¥24,200(¥22,000) |
| ●防水ワイヤレススピーカーマイク | EMS-87B | ¥19,800(¥18,000) |
| ●PTTスイッチカバー(DJP421系) | EDS-44 | ¥3,080(¥2,800) |
| ●市販Bluetooth用送信ボタン(スティック) | EDS-45 | ¥3,080(¥2,800) |
| ●市販Bluetooth用送信ボタン(指巻) | EDS-46 | ¥3,080(¥2,800) |
| ●特定小電力マルチレピーター(屋内用) | DJ-P113R | オープン価格 |
| ●特定小電力レピーター(屋外用) | DJ-P102R | オープン価格 |
| ●特定小電力レピーター(屋内用) | DJ-P116R | オープン価格 |

■ 本書に掲載の価格はすべて消費税込みの標準価格です。
() 内に表示する本体価格は税別です。

通話時間の目安

- 単三形アルカリ乾電池 / EBP-179使用時 単位:時間(約:当社規定の測定法にて)

交互通話時(共通)	30 / 25	ワイヤレスマイク	オフ
交互通話時(共通)	16 / 13	同	オン
連結中継通話時(共通)	13.5 / 10	同	オフ
連結中継通話時(共通)	9 / 8	同	オン

充電時間の目安

- ニッケル水素バッテリー(EBP-179) 約 6 時間

※ 空のEBP-179を満充電するまでの時間です。なるべく継ぎ足し充電は避けてください。

通話距離の目安(ロングアンテナ)

- 河川敷のような障害物がない開けた場所:500m~1Km程度
 - 高い建物や障害物が少ない場所:500m程度
 - 市街地:200m程度
 - 建物内:構造によって大きく異なります。特に縦の階層は大きな障害になります。
- *Mアンテナでは上記の70%程度まで実用的な通信範囲が狭くなることがあります。

外郭保護等級

IP67相当

- 耐塵/規定の環境・条件で内部にダストが一切入らない。
- 防浸/規定の条件、量の水に浸けても内部に浸水しない。

アクセサリに無線機、ヘルメットなどの小物は付属しません。



*スピーカーマイクはVOXには対応しません。
*市販のBluetoothマイクは規格によりご利用できない場合があります。

アルインコ株式会社

電子事業部 支店・営業所・サービスセンター(SC)

- 東京 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888 (代表)
- 名古屋 〒460-0003 名古屋市中区錦2丁目2-24いちご丸の内サウスビル3階 ☎052-212-0541 (代表)
- 大阪/SC 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361 (代表)
- 福岡 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅前1-3-11KDX博多南ビル2階 ☎092-473-8034 (代表)

※撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。



注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ホームページのURL <https://alincoco.jp/>

● 取扱い店

三和システムサービス株式会社

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-477 福島ビル3F
TEL 048-653-2211 FAX 048-653-2217